

IRC551

IR-kompletteringsmottagare


Varumärke : IRC

IR-mottagare till befintliga kodlås

Ett stort bekymmer för boende och fastighetsägare är postkoderna som kommer i orätta händer. Med IRC-systemet släpps bara behöriga in genom att postkoden överförs med en "fjärrkontroll" istället för via knapptryckningar.

CDVI har utvecklat det uppskattade IRC-systemet (infrarött ljus). Med ett IRC-lås behöver du aldrig lämna ut koder eller nycklar till några andra än de boende. Brevbäraren, tidningsbudet och annan servicepersonal har en liten sändare som riktas mot porten och låser upp den så att de kommer in. Sändarens kod är hemlig för användaren och sändaren måste laddas med de aktuella koderna minst en gång per dygn.

Fördelarna med IRC-systemet är många, framförallt undviker fastighetsägaren borttappade nycklar som ska ersättas och koder som kommit på avvägar. Systemet är dessutom enkelt att installera och underhålla.



Commercial

Industry

Public Buildings

Multi-entry occupancy

Residential

Teknisk specifikation

- **Driftspänning:**
12/24 VAC/DC
- **Strömförbrukning:**
max 40mA @ 12 VAC
- **Reläutgång:**
0-99 sek potentialfri slutning vid rätt kod
- **Dimensioner kopplingsbox:**
88 x 88 x 38mm
- **Dimensioner IR-öga:**
25 x 35 x 30mm
- **Vikt**
105g

Produktfördelar

- Kan anslutas till befintligt kodlås eller porttelefon
- Sju kodkanaler för olika användargrupper, tex kan man blockera reklamutdelare medan Posten och tidningsbud kommer in
- Batterilöst EE-minne
- Inget behov av portkoder eller portnycklar
- Används av bland annat Posten, Bring CityMail, Polis, Räddningstjänst, tidningsbud och reklamutdelare
- Installerad i över 50% av alla fastigheter i Stockholm city

