



# RRA85-1NN

## Radiomottagare Nano

SLR-nr: 500 246 73 / E-nr: 58 772 77


Varumärke : ERONE

### Radiomottagare med en reläutgång

**RRA85-1NN är en liten radiomottagare med 85 kodplatser. Passar utmärkt för att styra dörrautomatiker eller andra elektriskt styrda funktioner som klarar pulsfunktion.**

Radiomottagaren RRA85-1NN är en superheterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 2<sup>64</sup> bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.

RRA85-1NN kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med en knapp på mottagaren. Reläet har pulsfunktion vilket betyder att reläet är draget cirka en sekund från att signalen är mottagen.



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential

### Teknisk specifikation

- **Frekvens:**  
433,92MHz
- **Mottagningstyp:**  
Superheterodyn
- **Driftspänning:**  
12/24 VAC/DC
- **Reläutgång:**  
1 st N/O, max belastning 24W eller 24VA
- **Dimensioner:**  
50 x 32 x 20 mm
- **Vikt:**  
25g



### Klassificeringar:

- CE Godkänd
- IP2x
- 20 - +70° C
- WEEE & RoHS

### Produktfördelar


- 85 kodplatser
- En reläutgång, N/O
- Enkel installation
- Reläutgång med pulsfunktion (en sekunds slutning)
- Max belastning 24W/24VA
- Programmering av nya sändare kan ske trådlöst

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på [www.cdvi.se](http://www.cdvi.se)

Uppdaterad 2012-01-10

# RRA85-1NNV

## Radiomottagare Nano



SLR-nr: 500 246 74 / E-nr: 58 772 76

Varumärke : ERONE

### Radiomottagare med en reläutgång

**RRA85-1NNV är en liten radiomottagare med 85 kodplatser. Passar utmärkt för att styra portar, grindar, belysning, larm eller andra elektriskt styrda funktioner.**

Radiomottagaren RRA85-1NNV är en superheterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 2<sup>64</sup> bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.

RRA85-1NNV kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med en knapp på mottagaren. Reläet kan ställas in på pulsfunktion (monostabil) vilket betyder att reläet är draget så länge man håller sändarknappen intryckt eller ON/OFF - funktion (bistabil).



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential

### Teknisk specifikation

- **Frekvens:**  
433,92 MHz
- **Mottagningstyp:**  
Superheterodyn
- **Driftspänning:**  
230 VAC
- **Reläutgång:**  
1 st N/O, max belastning 500W
- **Dimensioner:**  
50 x 32 x 20 mm
- **Vikt:**  
31g



### Klassificeringar:

- CE Godkänd
- IP2x
- 20 - +70° C
- WEEE & RoHS

### Produktfördelar

- 85 kodplatser
- En reläutgång, N/O
- Enkel installation
- Reläutgång med pulsfunktion (monostabil) eller on/off-funktion (bistabil)
- Max belastning 500W
- Programmering och radering av nya sändare kan ske trådlöst

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på [www.cdvi.se](http://www.cdvi.se)

Uppdaterad 2011-08-18