

DIGITAG on-line Långdistans proxläsare



Varumärke : DIGITAG

Beröringsfri läsare

DIGITAG LR är en unik serie av sk aktiv prox-bricka eller långdistanstag för riktigt beröringsfri passering.

DIGITAG LR är idealisk på sjukhus, parkeringsgarage, lager/förråd och andra anläggningar som har behov av beröringsfri passering av skyddade utrymmen. Räckvidden på sändaren kan justeras från 0,1 till 15 meter.

Signalen mellan sändaren och mottagaren är krypterad med Kelloq "Rolling code" vilket gör den mycket svår att kopiera. Mottagaren omvandlar sändarens signal till 26-bit Wiegand protokoll eller Clock&Data ISO-format och kan anslutas direkt till CDVI:s sortiment av kodcentraler. Antalet lagrade sändare bestäms av vilken kodcentral eller passersystem mottagaren ansluts till.

Finns även som stand-alone mottagare (DTTR1434R).



Teknisk specifikation

- **Driftspänning:**
12-30VDC (mottagare)
3V batteri, typ CR2032 (aktiv sändare/kort)
- **Max reläbelastning:**
1A 30VDC eller 0,5A 125VAC
- **Strömförbrukning:**
40mA (mottagaren)
5µW i viloläge, 4mA vid sändning (sändare)
10µW i viloläge, 4mA vid sändning (kort)
- **Frekvens:**
433,92MHz AM
- **Dimensioner:**
90 x 60 x 22mm (mottagare)
74 x 36 x 9mm (aktiv sändare)
86 x 54 x 8mm (aktivt kort)

SLR-nr 500 246 93, E-nr 58 772 71 (mottagare)
SLR-nr 500 246 72, E-nr 58 772 90 (sändare)
E-nr 58 772 91 (kort)



DTXT5434



DTXT0434



DTRR1434

Klassificeringar:

- CE Godkänd
- 20 - +70° C
- IP55
- R&TTE certifierad

Produktfördelar

- Enkel installation
- Mottagaren hanterar upp till 20 sändare simultant
- Vattenskyddad, IP55
- Justerbar räckvidd, 0.1 – 15 meter
- Krypterad signalhantering

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se

DIGITAG stand-alone Långdistans proxläsare



CDVI Group Product

SLR-nr 500 246 75, E-nr 58 772 70 (mottagare)
SLR-nr 500 246 72, E-nr 58 772 90 (sändare)
E-nr 58 772 91 (kort)

Varumärke : DIGITAG

Beröringsfri läsare

DIGITAG LR är en unik serie av sk aktiv proxbricka eller långdistanstag för riktigt beröringsfri passering.

DIGITAG LR är idealisk på sjukhus, parkeringsgarage, lager/förråd och andra anläggningar som har behov av beröringsfri passering av skyddade utrymmen. Räckvidden på sändaren kan justeras från 0,1 till 15 meter.

Signalen mellan sändaren och mottagaren är krypterad med Kelloq "Rolling code" vilket gör den mycket svår att kopiera. Mottagaren är i stand-alone utförande och har ett internt minne för upp till 30 mottagare samt en reläutgång.

Finns även med Wiegand-protokoll för anslutning till bland annat passersystem (DTTR1434).



Commercial

Industry

Public Buildings

Multi-entry occupancy

Residential

Teknisk specifikation

- **Driftspänning:**
12-30VDC (mottagare)
3V batteri, typ CR2032 (aktiv sändare/kort)
- **Max reläbelastning:**
1A 30VDC eller 0,5A 125VAC
- **Strömförbrukning:**
40mA (mottagaren)
5µW i viloläge, 4mA vid sändning (sändare)
10µW i viloläge, 4mA vid sändning (kort)
- **Frekvens:**
433,92MHz AM
- **Dimensioner:**
90 x 60 x 22mm (mottagare)
74 x 36 x 9mm (aktiv sändare)
86 x 54 x 8mm (aktivt kort)



DTXT5434



DTXT0434



DTRR1434R

Klassificeringar:

- CE Godkänd
- 20 - +70° C
- IP55
- R&TTE certifierad

Produktfördelar

- Enkel installation
- Mottagaren hanterar upp till 20 sändare simultant
- Vattenskyddad, IP55
- Justerbar räckvidd, 0.1 – 15 meter
- Krypterad signalhantering
- Justerbar öppettid, 1 – 30 sekunder
- Ingång för extern öppnknapp
- Ingång för extern antenn

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se

DIGITAG

Långdistans proxläsare

INSTALLATIONSFÖRSLAG

I

INSTALLERA LÄSAREN



DTRR1434R
Långdistansläsare

II

PROGRAMMERA SÄNDARNA



DTXT5434 / DTXT5434M
Aktivt kort



DTXT0434 / DTXT0434M
Aktiv bricka

Möjligt att lägga till rörelsedetektor
på brickan eller kortet
- det ökar livslängden på batteriet

III

PASSERKONTROLL



**Nätaggregat
Tillbehör
Låsanordning**

LÄSARE

DTRR1434R



Programmera in användare direkt med hjälp av läsaren

DTRR1434R



Inbyggd ingång för öppnknapp och reläutgång.

ENTRÉ

