

RRA85-C2V

Radiomottagare Power



SLR-nr: 500 246 95 / E-nr: 58 772 79

Varumärke : ERONE



Kraftfull radiomottagare

RRA85-C2V är en kraftfull radiomottagare med 85 kodplatser. Utmärkt för att styra garageportar, jalousidörrar, rullgaller eller andra elektriskt styrda funktioner.

Radiomottagaren RRA85-C2V är en superheterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 2⁶⁴ bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.

RRA85-C2V kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Reläerna kan ställas in på pulsfunktion (monostabil), ON/OFF (bistabil) eller fördröjd funktion från 1 sekund upp till 10 timmar.

Finns även för 12/24 VAC anslutning (RRA85-C2P).



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential

Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 MHz
- **Mottagningstyp:**
Superheterodyn
- **Driftspänning:**
230 VAC
- **Strömförbrukning:**
28 mA
- **Reläutgångar:**
1 st N/O samt 1 st N/O eller N/C,
- **Dimensioner:**
140 x 115 x 52 mm
- **Vikt:**
450 g



Klassificeringar:



Produktfördelar

- **85 kodplatser**
- **Kraftfull radiomottagare med två kanaler/reläutgångar**
- **Enkel installation**
- **Reläutgångar med pulsfunktion (monostabil), on/off funktion (bistabil) eller fördröjd funktion (1 sek-10 tim)**
- **Max belastning 2x3,5kW/16A**
- **Programmering och radering av sändarkoder kan ske trådlöst**

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se

RRA85-C4V

Radiomottagare Power



E-nr: 58 772 81

Varumärke : ERONE



Kraftfull radiomottagare

RRA85-C4V är en kraftfull radiomottagare med 85 kodplatser. Utmärkt för att styra garageportar, jalousidörrar, rullgaller eller andra elektriskt styrda funktioner.

Radiomottagaren RRA85-C4V är en superheterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 2⁶⁴ bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.

RRA85-C4V kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Mottagaren har fyra kanaler med pulsfunktion (monostabil) varav ett relä även kan programmeras med on/off funktion (bistabil).

Finns även med 12/24VAC strömförsörjning (RRA85-C4P)



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential

Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 MHz
- **Mottagningstyp:**
Superheterodyn
- **Driftspänning:**
230 VAC
- **Strömförbrukning:**
28 mA
- **Reläutgångar:**
2 st N/O samt 2 st N/O eller N/C,
- **Dimensioner:**
140 x 115 x 52 mm
- **Vikt:**
450 g



Klassificeringar:



Produktfördelar

- **85 kodplatser**
- **Kraftfull radiomottagare med fyra kanaler/reläutgångar**
- **Enkel installation**
- **Reläutgångar med pulsfunktion (monostabil) eller on/off funktion (bistabil)**
- **Max belastning 4x3,5kW/16A**
- **Programmering och radering av sändarkoder kan ske trådlöst**

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se